

## Haicom HI602DT tracker

Start med at åbne HI602DT.

Isæt et SIM kort i holderen. SIM kortet må ikke have PIN kode – fjern evt. denne i en mobiltelefon

Isæt batteriet, sæt låget på igen og tilslut opladeren.

Tænd for trackeren.

Når trackeren lades op lyser lade indikatoren gult. Når den er fuldt opladet er lade indikatoren slukket.

Telefon indikatoren er hvid. Den blinker kortvarigt hvert 3. Sekund hvis den er på GSM nettet. Hvis der ikke er forbindelse med GSM nettet blinker den kortvarigt hvert 0,8 sekund.

GPS indikatoren er grøn. Den lyser konstant, hvis dens position ikke er fundet.

Når positionen er fundet, blinker GPS indikatoren.

HI602DT kan sættes op til 3 tyverisikringsnumre og 3 SOS numre.

Hvis tyverisikringen er aktiveret vil trackeren i tilfælde af tyveri ringe op til tyverisikringsnumrene og fortælle positionen i toner, som kan dekodes af den medfølgende decoder. Det dekodede signal kan derefter bruges som GPS signal til det medfølgende tracking program til at vise trackerens position på Google map eller på et navigationsprogram som f. eks. Autoroute. Herudover vil tyverisikringsnumrene modtage en SMS med positionen.

SOS numrene bliver aktiveret hvis der trykkes på SOS knappen. SOS numrene vil derefter blive ringet op som tyverisikringsnumrene.

### Opsætning af telefonnumre.

Ring trackeren op. Det kan være nødvendigt at taste +45 foran nummeret på trackeren.

Indtast '\*' og derefter adgangskoden (fabriksindstilling: '0000') Hvis adgangskoden er korrekt svarer trackeren med en lang tone. Hvis koden er forkert svarer den med fire korte toner.

Tast 1 for det 1. tyverisikringsnummer og tast derefter nummeret efterfulgt af '\*'.

Tast 2 for det 2. tyverisikringsnummer og tast derefter nummeret efterfulgt af '\*'.

Tast 3 for det 3. tyverisikringsnummer og tast derefter nummeret efterfulgt af '\*'.

Tast 4 for det 1. SOS nummer og tast derefter nummeret efterfulgt af '\*'.

Tast 5 for det 2. SOS nummer og tast derefter nummeret efterfulgt af '\*'.

Tast 6 for det 3. SOS nummer og tast derefter nummeret efterfulgt af '\*'.

Man skal kun indtaste de numre, som man har brug for.

Eksempel: Tast '2004570203935' for at sætte tyverisikringsnummer 2 til 004570203935.

Tast '2\*' for at slette tyverisikringsnummer 2. Husk 0045 før nummeret hvis det også skal virke i udlandet

### Test af indtastede numre:

Ring trackeren op.

Indtast '#' og derefter adgangskoden (fabriksindstilling: '0000')

Tast 71 for at teste tyverisikringsnumrene eller 74 for at teste SOS numrene.

Tyverisikringsnumrene eller SOS numrene vil derefter blive ringet op og modtage en SMS med den aktuelle position.

Tast 77 for at teste SMS funktionen.

### Ring tilbage når trackeren bevæger sig med mere end 20 km/t.

Ring trackeren op. Indtast '#' og derefter adgangskoden (fabriksindstilling: '0000')

Tast '6#' for at aktivere denne funktion.

Alarmen slås automatisk fra når den giver en alarm. Den skal så sættes til igen for at være aktiv igen.

### Opsætning af Geofence/ankeralarm.

Ring trackeren op. Indtast '#' og derefter adgangskoden (fabriksindstilling: '0000')

Tast 63XXX#, hvor XXX er radius på den cirkel trackeren ikke må komme ud af uden at afgive en alarm. Det indtastede XXX ganger trackeren med 18. Indtastes f.eks. 010 fås en radius på:

10 x 18m= 180m. Bemærk at risikoen for fejlalarmer bliver større hvis radius er for lille.

Ring trackeren op. Indtast '#' og derefter adgangskoden (fabriksindstilling: '0000')

Tast derefter 61 for at aktivere alarmen og 60 for at deaktiveres den.

### Indtastning af koordinater i Google Earth.

En SMS fra trackeren kan se således ud:

\*HC-V.3.5\*SOS\*V,N,23"51' 15.6,E,120"41'09.6, 020.3, 358.2\*

Det er kun disse tal, der skal indtastes i Google Earth:

N,23°51' 15.6,E,120°41'09.6, og de indtastes uden minut og sekund tegn således:

N23 51 5.6 E120 41 09.6

Installation af USB decoder og tracking software.

Indsæt den medfølgende CD i PC'en.

Åben '**Decoder USB Driver**', og kø: '**PL2303 Decoder USB Driver**' uden at decoderen er sat i en USB port.

Når driveren er installeret sættes decoden i USB porten og når Windows har fundet den er den klar til brug.

Åben '**Tracking software**' og kø '**Haicom Tracking**'.

Efter installationen findes en genvej til programmet på skrivebordet.

Hvis Tracking programmet ikke virker skal den rigtige Com port findes.

Åben enhedshåndtering i kontrolpanel og åben Porte( Com&LTP).

Find her '**Prolific USB to Serial Comm Port(X)**', hvor X er den Comm port som Tracking programmet skal sættes op til at bruge. Find Com porten med dette nummer i Tracking programmets øverste højre hjørne.

Ring deefter op til Trackeren og hold telefonen hen til decoderen. Når decoden forstår signalet lyser en lysdiode i decoderen grønt. Ca. 5-10 sekunder efter ses trackeren position på kortet.